

Mikrofonadapter für Klingelsender

Typ 74.2

Funktion: Der Mikrofonadapter ermöglicht die Verwendung z.B. eines Klingel-Senders auch dort, wo der direkte elektrische Anschluss an eine Klingel oder Wechselsprechanlage aus verschiedenen Gründen nicht möglich ist.

Ein kleines Mikrofon an der Unterseite des Adapters nimmt den Ton auf. Dieser Ton wird verstärkt, in eine Gleichspannung umgewandelt und durch ein dünnes Litzenkabel mit Klingel-Sender, Blitzlampe Direkt, MultiFlash oder MiniVib-Funksensor verbunden.



- Anschluss:**
1. Stecken Sie den Klinkenstecker des mitgelieferten weißen Anschlusskabels in die Eingangsbuchse des Klingel-Senders.
 2. Befestigen Sie den Adapter mit dem Klettband so am Gehäuse der Klingel oder der Wechselsprechanlage, dass sich die Mikrofonöffnung des Adapters in unmittelbarer Nähe der Schallquelle befindet.
 3. Stellen Sie die Ansprechempfindlichkeit des Adapters so ein, dass der angeschlossene Sender bei Störgeräuschen wie lautem Sprechen oder Staubsaugen noch nicht, beim Klingeln an der Tür aber sicher anspricht.

Wichtiger Hinweis: Je näher Sie das Mikrofon an die Schallaustrittsöffnung heranbringen, umso besser werden eventuelle Störgeräusche, wie Staubsaugen usw., unterdrückt.

- Kontrolle:**
1. Bei einem Druck auf den Klingelknopf sollte die rote Kontroll-LED am Adapter kurz aufleuchten und der Klingel-Sender auslösen, sodass alle eingesteckten Blitzlampen arbeiten. Leuchtet die Kontroll-LED nicht, ist der Adapter wahrscheinlich zu unempfindlich eingestellt oder die eingebaute Batterie ist leer.
 2. Zur Überprüfung der Batterie klopfen Sie mit dem Fingernagel gegen das Gehäuse des Adapters. Bei voll aufgedrehter Empfindlichkeit sollte die rote Kontrollleuchte kurz aufleuchten. Ist das nicht der Fall, kann die Batterie leicht ausgewechselt werden. Lösen Sie hierzu die beiden Schrauben an der Unterseite des Adapters und erneuern Sie die Knopfzelle.

Daten:	Batterie:	Lithium Knopfzelle Typ BR2330
	Batterie-Lebensdauer:	ca. 10 Jahre bei normalem Gebrauch
	Eingangspiegel:	stufenlos einstellbar
	Anschlusskabel:	weiße Litze, 7 m lang
	Größe:	38 x 62 x 14 mm
	Gewicht:	30 g