

## Blitzlampe *Control*

## Typ 72.0

**Funktion:** Die Blitzlampe Control ist ein Empfänger des HGT-Lichtsystems. Sie zeigt die Ereignisse durch Lichtblitze im Rhythmus der empfangenen Funksignale an. Das entsprechende Segment der Control-Anzeige blinkt noch eine Minute nach erfolgtem Empfang, so daß auch nach Ende der Blitzfolge noch deutlich erkannt werden kann, von welchem Sender ein Ereignis empfangen worden ist.



**Blitzfolge:** 8 gut unterscheidbare Blitzfolgen, abhängig vom Sender.



**Anschluss:** Anschluss an 230 V~ durch Einstecken in eine Netzsteckdose.

**Kontrolle:** Alle betriebsbereiten Sender (Klingel-, Baby-, Personenruf-, Bewegungs-, Alarm- oder Telefon-Sender (Telefon-Sender ab Sommer 94) lassen das zugehörige Segment in der 6-fach-Control-Anzeige ständig leuchten. Wird die Funkverbindung gestört, erlischt das Segment nach einer Minute.

**Hinweis:** Die Blitzlampe Control hat 8 Buchstaben-Kanäle (A-H). Alle Kanäle arbeiten mit Kontroll-Code-System. Die Farb-Kanäle werden nicht mehr unterstützt.

<b>Daten:</b>	<b>Stromversorgung:</b>	230 V~, 50 Hz, 2 Watt
	<b>Prüfzeichen:</b>	 
	<b>Größe:</b>	90 x 122 x 65 mm
	<b>Gewicht:</b>	ca. 200 g
	<b>Farben:</b>	anthrazit, hellgrau, rot, weiß
	<b>Sonder-Zubehör:</b>	Es kann ein HGT-Vibrationskissen angeschlossen werden.