

Blitzlampe mit eingebauter Steckdose Typ 72.1

Funktion: Die Blitzlampe mit eingebauter Steckdose ist ein Empfänger des HGT-Lichtsystems. Sie zeigt die Ereignisse durch Lichtblitze im Rhythmus der empfangenen Funksignale an. Das entsprechende Segment der 4-fach-Anzeige blinkt noch eine Minute nach erfolgtem Empfang, sodaß auch nach Ende der Blitzfolge noch deutlich erkannt werden kann, von welchem Sender ein Ereignis empfangen worden ist.


Blitzfolge: 8 gut unterscheidbare Blitzfolgen, abhängig vom Sender.



Anschluss: Anschluss an 230 V~ durch Einstecken in eine Netzsteckdose.

Kontrolle: Ein vorhandener Sender (Bewegungs-, Baby/Personenruf-, Klingel- oder Telefonsender (ab Sommer 94)) läßt das zugehörige Segment in der 4-fach-Anzeige ständig leuchten. Wird die Funkverbindung gestört, erlischt das Segment nach einer Minute.

Hinweis: Die Blitzlampe mit eingebauter Steckdose hat acht Buchstaben-Kanäle (A-H). Alle Kanäle arbeiten mit Kontroll-Code-System. Die Farb-Kanäle werden nicht mehr unterstützt.

Daten:	Stromversorgung:	230 V~, 50 Hz, 2 Watt
	Prüfzeichen:	
	Größe:	82 x 134 x 84 mm
	Gewicht:	ca. 200 g
	Farben:	weiß
	Sonder-Zubehör:	Es kann ein HGT-Vibrationskissen angeschlossen werden.