

ORCA-PB-Expert – phone buddy

Merkmale

- Benutzerfreundliches Menü
- Full-size Tastatur
- Grafisches LCD-Display
- Kundenspezifisches Menü (nur durch autorisierte Service Provider)
- Mehrwertdienste

- SMS-Mitteilungen bis zu 480 Zeichen
- SMS-Versand an eMail, Fax und Sprachausgabe
- Posteingang bis zu 30 SMS
- Archive für bis zu 30 SMS

- Telefonbuch mit bis zu 100 Einträgen
- Kurzwahl und Wahlwiederholung
- Rufnummernanzeige (FSK CLIP)
- Liste entgangener Anrufe mit Datum und Zeit

- Keine vertragliche Bindung
- Keine Registrierungsgebühr
- Keine monatliche Grundgebühr
- ab 0,09 € pro SMS

Lieferumfang

- PhoneBuddy Expert
- 4 Stück Batterien (AA, 1.5 Volt)
- Anschlusskabel
- Bedienungsanleitung
- Installationsanleitung
- Garantieschein

Technische Daten

Standard	ETSI – Protokoll 1
Modulierung	FSK
Rufwahloption	Tonwahl (DTMF) / Pulswahl
Anschlüsse	
Line IN	1 x RJ-11 Buchse
Line Out (Phone)	1 x RJ-11 Buchse
Kabellänge	1,8 mtr.
Spannungsversorgung	4 x Batterien AA, 1.5 Volt
Leistungsaufnahme	
Standby	3 mW
Gespräch	60 mW
Temperaturbereich	+ 5° C bis + 45° C
Abmessungen (mm)	175 (B) x 155 (H) x 32 (T)
Gewicht	435 g

Voraussetzungen

Telefonanschluss (analog)

Festnetzanschluss bei der Deutschen Telekom (T-Net 100 oder T-Net mit Komfortpaket) oder Komtel

oder

Telefonanschluss (ISDN)

Festnetzanschluss bei der Deutschen Telekom oder Komtel und ISDN-Telefonanlage mit analogen Nebenstellen

CLIP-Funktion

Rufnummernübermittlung und Rufnummernanzeige
- am Festnetzanschluss
- an den analogen Nebenstellen der ISDN-Telefonanlage

Rufnummernfreischaltung

Freischaltung von 019x-er Rufnummern
- am Festnetzanschluss
- in der ISDN-Telefonanlage